



ELECTROCOMPANIET パワーアンプ AW 120

Electrocompaniet AW120パワーアンプは、FTT電源を採用し、従来の2倍の電力供給が可能です。
ファーストクラスの回路設計技術と高水準のコンポーネントで妥協しない音楽再生を実現させました。
Electrocompaniet AW120は、2×120W(8Ω)のハイパワー出力。
又、バイアンプ接続に対応し(最大4倍のパワーを出力)、リンクモードで簡単に使うことができます。

※バイアンプ接続とは

バイワイヤリング対応の高域用(ツイーター)と低域用(ウーファー)の出力を、それぞれ別々のパワーアンプに接続し駆動する方法です。
目的に合ったパワーアンプの選定が可能となり、幅広い音楽再生が楽しめる、可能性のある接続方法です。



<仕様>

| | |
|-----------|---|
| アンプ部 | 出力インピーダンス (20Hz ~ 20kHz) < 0,01 Ω RCA (シングル) 入力インピーダンス 220 kΩ XLR (バランス) 入力インピーダンス 110 kΩ 定格出力 1V のための入力感度 最大ピーク電流 > 100A THD (1kHz ~ 1dB で測定時、8W) < 0,002 % ノイズ (両入力のショートで測定時) 400 Hz ~ 30 kHz : 90 μV 10 Hz ~ 30 kHz : 100 μV |
| 定格出力電源 | 8 Ω 2 x 120W 4 Ω 2 x 200W 2 Ω 2 x 350W |
| 消費電力 | 161W(PSE 検査済) |
| 寸法 (cm) | W 48.3×D 38.5×H 13.5 |
| 重量 (kg) | 19 |
| 販売価格 (税込) | ¥470,400 |

<総販売元>

KRYNA & PLUTON Inc.

〒194-0012 東京都町田市金森1156-1 TEL. 042-788-5577
<http://www.kryna.jp>